

# Detector autonom gaz natural - metan (CH<sub>4</sub>) sau CNG

ASG-2001



Detector autonom gaz natural - metan (CH<sub>4</sub>) sau CNG

- Alimentare externa 9 - 30 V cc
- Tip senzor - semiconductor
- Prag alarma: A1 = 10%; A2 = 20%; A3 = 30% LEL, detecteaza metanul in cazul CNG
- Relee: 3 relee cu limita de 3 A / 30 V cc sau 3 A / 250 V ca fiecare, maxim 3 A in total (datorită conexiunilor interne); 2 pentru prag de alarma, 1 selectabil ca alarma sau defect
- Temperatura operare : -20 ÷ 50°C, umiditate 10-90%, IP 54, masa 0,3 kg
- Durata viata senzor - 10 ani