

DIO-37Ex

PUO-40, PUO-40Ex

**Tip:**

Detector convențional, cu flacără (UV) - cu siguranță intrinsecă.

Principiile de funcționare:

Detectorul cu flacără PUO-35EX este proiectat pentru detectarea și semnalizarea unei aprinderi a flăcării în cazul unui pericol de incendiu. În momentul în care apare pericolului de incendiu, detectorul transmite un semnal de alarmă de incendiu către panoul de comandă.

Operare:

Detectorul PUO-35EX poate funcționa în linii / bucle în centrale de incendiu IGNIS 1000/2000 sau pe linia laterală a adaptorului de ADC-4001M în centrale de incendiu POLON 4000.

Tip	convențional
Tip	fum
Tensiune de operare	17 VDC - 24 VDC
Consumul de curent pasiv	10μA
Consumul de curent în modul de alarmă	potențial modul max. 8 mA
Clasa detector	text
Adresare	adresa de codare în mod automat de la panoul de control
Interval de temperatură de funcționare	de la -10°C la 55°C
Umiditate relativă	de la 93% la 40°C
Dimensiunile detector cu soclu	Ø115 x 38mm
Masa	0.28 kg
Culoare carcasa	alb